



**ИЗВЕЩАТЕЛЬ  
ОХРАННЫЙ ПОВЕРХНОСТНЫЙ  
ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЙ  
«ФОТОН-Ш»  
Этикетка  
ЯЛКГ.425152.006 ЭТ**



## 1. Общие сведения об изделии

1.1. Извещатели охранные поверхностные оптико-электронные ИОЗ09-7 «Фотон-Ш», ИОЗ09-7/А «Фотон-Ш-1», ИОЗ09-7/1 «Фотон-Ш2», ИОЗ09-26 «Фотон-Ш-АДР», ИОЗ0910-5 «Фотон-Ш2-РК» (далее - извещатель) предназначены для обнаружения проникновения в охраняемое пространство закрытого помещения через дверные и оконные проемы и формирования извещения о тревоге.

1.2. Вид климатического исполнения УХЛ4 по ГОСТ 15150-69.

1.3. Извещатель рассчитан на непрерывную круглосуточную работу.

1.4. Извещатель относится к однофункциональным, неремонтируемым и обслуживаемым изделиям группы ИКН вида 1 по ГОСТ 27.003-90.

1.5. Обработка сигнала в извещателе амплитудно-временная.

1.6. Помехозащищенность извещателя обеспечивает отсутствие его ложных срабатываний при воздействии перемещающихся мелких животных, перепадов фоновой освещенности, конвективных воздушных потоков, медленных изменений температуры фона, импульсов напряжения по цепи питания, электростатического разряда, электромагнитных полей УКВ-диапазона.

1.7. Извещатель не является источником помех по отношению к аналогичным извещателям, извещателям другого типа и назначения, а также по отношению к бытовой радиоаппаратуре.

1.8. В извещателе предусмотрен индикатор красного цвета (двухцветный (красного и зеленого цветов) для «Фотон-Ш2-РК» для контроля работоспособности с возможностью его отключения.

В извещателе «Фотон-Ш-1» предусмотрена возможность изменения чувствительности.

В извещателе «Фотон-Ш-АДР» предусмотрен микропереключатель для установки адреса извещателя.

Извещатель «Фотон-Ш» формирует семь видов извещений (информационность равна семи):

- о нормальном состоянии - замыканием контактов реле, дублируемым выключением светового индикатора через 45 с после включения;
- о тревоге - размыканием контактов реле, дублируемым включением светового индикатора на время не менее 2 с;
- о несанкционированном доступе - размыканием контактов микропереключателя при вскрытии извещателя;
- о неисправности:

а) о снижении напряжения питания - размыканием контактов реле, дублируемым периодическим однократным включением светового индикатора с периодом повторения 2 с на время неисправности и в течение 15 мин. после восстановления напряжения;

б) о превышении максимально допустимой температуры - размыканием контактов реле, дублируемым двукратным включением светового индикатора с периодом повторения 2 с на время неисправности и в течение 15 мин. после восстановления температуры;

- о времени технической готовности – размыканием контактов реле, дублируемым включением индикатора в течение 45 с;

- запоминание извещения о тревоге – миганием светового индикатора с частотой 5 Гц через 5 мин. после выдачи извещения о тревоге на время 15 мин.

«Фотон-Ш2» формирует три вида извещений:

- о нормальном состоянии - замыканием контактов реле, дублируемое выключением светового индикатора красного цвета;

- о тревоге - размыканием контактов реле, дублируемое включением светового индикатора красного цвета;

- о несанкционированном доступе - размыканием контактов микропереключателя.

Извещатель «Фотон-Ш-1» выдает два вида извещений:

- о нормальном состоянии - током потребления, обес-

печивающим дежурный режим ППК, при выключенном световом индикаторе красного цвета;

- о тревоге - увеличением тока потребления до величины, обеспечивающей выдачу тревожного извещения ППК, при включенном световом индикаторе красного цвета.

Извещатель «Фотон-Ш-АДР» формирует три вида извещений - о нормальном состоянии, о тревоге, о несанкционированном доступе. «Фотон-Ш-АДР» передает извещение о своем состоянии по адресному шлейфу сигнализации в протоколе «Риэлта-Контакт-А» БФЮК.420551.001 Д1.

«Фотон-Ш2-РК» формирует семь видов извещений в соответствии с полученным адресом: о нормальном состоянии, о тревоге, о несанкционированном доступе, о разряде батареи, о работе в режиме «Связывание», о работе в режиме «Опознавание», о качестве связи.

Извещатель «Фотон-Ш-АДР» передает извещение о своем состоянии по адресному шлейфу сигнализации в протоколе «Риэлта-Контакт-А» БФЮК.420551.001 Д1.

Извещатель «Фотон-Ш2-РК» предназначен для работы в составе ППКОП «Ладога-А» либо другого ППК, поддерживающего протокол радиоканального обмена «Риэлта-Контакт-Р» БФЮК.420551.002 Д1.

## 2. Основные технические данные

2.1. Максимальная высота установки извещателя - 5 м.

2.2. Чувствительность извещателя при перемещении стандартной цели по ГОСТ Р 50777-95 со скоростью от 0,3 до 3 м/с поперечно зоне обнаружения - не более 3 м.

2.3. Ток, потребляемый извещателем в дежурном режиме и в режиме «Тревога», не более:

- а) 15 мА для «Фотон-Ш»;
- б) 10 мА для «Фотон-Ш2».

Ток, потребляемый извещателем «Фотон-Ш-1»:

- не более 0,3 мА в дежурном режиме;
- не менее 1 мА, но не более 15 мА в режиме «Тревога».

Ток, потребляемый извещателем «Фотон-Ш-АДР»- не более 1,6 мА.

Ток, потребляемый извещателем «Фотон-Ш2-РК» в дежурном режиме при отсутствии передачи- не более 20 мкА.

2.4. Извещатели «Фотон-Ш», «Фотон-Ш2», «Фотон-Ш-АДР», «Фотон-Ш2-РК» выдают извещение о несанкционированном доступе при вскрытии извещателя на величину, обеспечивающую доступ к печатной плате.

2.5. Для передачи извещений о состоянии «Фотон-Ш-АДР» обеспечивает установку своего адреса от 1 до 64 включительно.

2.6. «Фотон-Ш», «Фотон-Ш2» и «Фотон-Ш2-РК» снабжены встроенным устройством, обеспечивающим термокомпенсацию обнаруживающей способности.

2.7. Извещатель сохраняет работоспособность при:

- а) температуре окружающего воздуха :

1) от - 30 до +50 °C для извещателей «Фотон-Ш», «Фотон-Ш-1», «Фотон-Ш-АДР», «Фотон-Ш2»;

2) от - 20 до +50 °C для извещателей «Фотон-Ш2-РК»;

- б) относительной влажности воздуха до 95% при температуре +25 °C без конденсации влаги.

2.8. Извещатель в упаковке выдерживает при транспортировании:

а) транспортную тряскую с ускорением 30 м/с<sup>2</sup> при частоте ударов от 10 до 120 в мин. или 15 000 ударов с тем же ускорением;

б) температуру окружающего воздуха от - 50 до +50 °C;

в) относительную влажность воздуха (95±3)% при температуре +35 °C.

2.9. Время готовности извещателя к работе после транспортирования в условиях, отличных от условий эксплуатации, - не более 6 ч.

2.10. Извещатель сохраняет работоспособность при изменении постоянного напряжения на его клеммах питания в диапазоне:

- от 10 до 15 В для извещателя «Фотон-Ш», «Фотон-Ш2»;

- от 8 до 30 В для извещателя «Фотон-Ш-1».

2.11. Конструкция извещателя обеспечивает степень защиты оболочки IP41 по ГОСТ 14254-96.

2.12. Средняя наработка до отказа извещателя в дежурном режиме - не менее 60 000 ч.

### 3. Комплектность

3.1. Комплект поставки извещателя соответствует указанному в таблице 1.

Таблица 1

Обозначение	Наименование и обозначение	Кол. на исполнение ЯЛКГ.425152.006				
		-	-01	-02	-03	-04
ЯЛКГ.425152. 006	Извещатель поверхностный оптико-электронный ИОЗ09-7 «Фотон-Ш»	1 шт.				
-01	Извещатель поверхностный оптико-электронный ИОЗ09-7/А «Фотон-Ш-1»		1 шт.			
-02	Извещатель поверхностный оптико-электронный адресный ИОЗ09-26 «Фотон-Ш-АДР».			1 шт.		
-03	Извещатель поверхностный оптико-электронный ИОЗ09-7/1 «Фотон-Ш2»				1 шт.	
-04	Извещатель поверхностный оптико-электронный радиоканальный ИОЗ0910-5 «Фотон-Ш2-РК»					1 шт.
ЯЛКГ.743313.003	Кронштейн					
	шуруп 1-3x20.016 ГОСТ 1144-80					
	шуруп 3-3x30.016 ГОСТ 1145-80					
	Дюбель NAT 5x25 SORMAT					
	Литиевая батарея CR123A					
ЯЛКГ.425152. 006 ЭТ	Извещатель поверхностный оптико-электронный «Фотон-Ш». Этикетка	1экз.	1экз.	1экз.	1экз.	1экз.
	Извещатель поверхностный оптико-электронный ИОЗ09-7 «Фотон-Ш»	1экз.				
	Инструкция по установке и эксплуатации					
	Извещатель поверхностный оптико-электронный ИОЗ09-7/А «Фотон-Ш-1»		1экз.			
	Инструкция по установке и эксплуатации					
	Извещатель поверхностный оптико-электронный ИОЗ09-7/1 «Фотон-Ш2»					
	Инструкция по установке и эксплуатации					
	Извещатель поверхностный оптико-электронный адресный ИОЗ09-26 «Фотон-Ш-АДР»			1экз.		
	Инструкция по установке и эксплуатации					
	Извещатель поверхностный оптико-электронный радиоканальный ИОЗ0910-5 «Фотон-Ш2-РК»					
	Инструкция по установке и эксплуатации					

### 4. Хранение и транспортирование

4.1. Хранение извещателя в упаковке для транспортирования должно соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150-69.

В помещении для хранения не должно быть токопроводящей пыли, паров кислот и щелочей, а также газов, вызывающих коррозию и разрушающих изоляцию.

4.2. Извещатель в упаковке предприятия-изготовителя можно транспортировать любым видом транспорта в крытых транспортных средствах (в железнодорожных вагонах, автомашинах, контейнерах, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов, трюмах и т.д.).

4.3. Условия транспортирования извещателя должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69.

4.4. Гальванические элементы питания должны транспортироваться и храниться согласно указаниям их изготовителя.

### 6. Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие извещателя требованиям технических условий при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

6.2. Гарантийный срок хранения извещателя - 63 месяца со дня изготовления.

6.3. Гарантийный срок эксплуатации - 60 месяцев со дня ввода в эксплуатацию в пределах гарантированного срока хранения.

6.4. Извещатели, у которых во время гарантированного срока при условии соблюдения правил эксплуатации и монтажа будет обнаружено несоответствие техническим требованиям, заменяются или ремонтируются предприятием-изготовителем.

**Примечание-** Гарантийные сроки не распространяются на элементы питания.

Сделано в России

Изм. 1 от 21.11.13  
№Э00028

ЗАО «РИЭЛТА», www.rielta.ru,  
197101, Санкт-Петербург, ул. Чапаева, д.17, rielta@rielta.ru,  
тел./факс: (812) 233-0302, 703-1360,  
Тех.поддержка: тел.(812) 233-29-53, 703-13-57, support@rielta.ru.

### 5. Свидетельство об упаковывании

5.1. Извещатель охранный поверхностный оптико-электронный «Фотон-Ш»\*

номер партии \_\_\_\_\_

упакован на ЗАО «РИЭЛТА» согласно требованиям, предусмотренным конструкторской документацией.

Дата упаковывания \_\_\_\_\_  
(месяц, год)

Упаковывание произвел \_\_\_\_\_  
(подпись)

\* В зависимости от исполнения:

- ИОЗ09-7 «Фотон-Ш»
- ИОЗ09-7/А «Фотон-Ш-1»
- ИОЗ09-26 «Фотон-Ш-АДР»
- ИОЗ09-7/1 «Фотон-Ш2»
- ИОЗ0910-5 «Фотон-Ш2-РК»

### 6. Свидетельство о приемке

6.1. Извещатель охранный поверхностный оптико-электронный «Фотон-Ш»\*

номер партии \_\_\_\_\_

соответствует техническим условиям ЯЛКГ.425152.006 ТУ и признан годным для эксплуатации.

Представитель ОТК \_\_\_\_\_  
(подпись)

Дата \_\_\_\_\_  
(месяц, год)

\* В зависимости от исполнения:

- ИОЗ09-7 «Фотон-Ш»
- ИОЗ09-7/А «Фотон-Ш-1»
- ИОЗ09-26 «Фотон-Ш-АДР»
- ИОЗ09-7/1 «Фотон-Ш2»
- ИОЗ0910-5 «Фотон-Ш2-РК»